



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ КУПЮРОПРИЕМНИКА К СОЛЯРИЮ SUNVISION

1. Убедитесь, что солярий отключен от электропитания
2. Подключите кабель от купюроприемника к солярию, как показано на картинке
3. Настройте солярий на использование от купюроприемника:
  - нажмите и удерживайте кнопки «b», «d» и «e» в течение 10 секунд. На дисплее отобразится «Сп» (counters)
  - нажмите кнопку «e», чтобы перейти в меню программирования. На дисплее отобразится «Pr» (programming)
  - нажмите кнопку «Start». Вы войдете в первый раздел меню. Дисплей будет по очереди отображать номер раздела и его значение
  - с помощью кнопки «d» устанавливаем значение первого раздела «1»
  - нажимая кнопку «Start», проходим все разделы, пока не дойдем до меню сохранения настроек
  - нажмите кнопку «Start» для сохранения настроек.

